

Fonte Organizadora Multissaída 8 Canais - Centralizadora 12 V / 13,5 V / 15 V

Código:
FC060M8

TROCA EXPRESSA

GARANTIA 24 meses

Descrição

A Fonte Organizadora Multissaída FC060M8 da FC possui 8 canais com bornes, entrada bivolt automática e saída selecionável em 12 V, 13,5 V ou 15 V DC. Também chamada de fonte centralizadora, conta com desarme antecipado, proteção de ruído inteligente e proteção contra surtos de até 5 kV integrada. Corrente total informada: 8 A. Potência informada: 90 W.



L × P × A

140 × 95 × 35 mm

300 g

Peso do produto

Especificações Técnicas

Código / Modelo	FC060M8
Canais de saída	8
Conexão de saída	Bornes
Entrada	Bivolt automática
Saída DC selecionável	12 V / 13,5 V / 15 V
Potência informada	90 W
Corrente total informada	8 A
Proteção contra surtos	Até 5 kV, integrada
Desarme antecipado	Sim
Proteção de ruído inteligente	Sim
Dimensões (L × P × A)	140 × 95 × 35 mm
Peso	300 g (0,300 kg)

Respeite os limites de corrente e potência na tensão selecionada.

Telefone: (35) 3473-0756
suporte@fontecftv.com.br



Fonte Organizadora Multissaída 8 Canais - Centralizadora 12 V / 13,5 V / 15 V

Código:
FC060M8

TROCA EXPRESSA

GARANTIA 24 meses



L × P × A

140 × 95 × 35 mm

300 g

Peso do produto

Especificações Técnicas - Continuação

Faixa de entrada AC	85 a 264 V AC
Frequência de entrada	47 a 63 Hz
Eficiência	> 84%
Corrente de entrada AC	0,86 A / 115 V; 0,4 A / 230 V
Ondulação e ruído	80 mV
Faixa ajustável DC	± 10% da tensão nominal
Tolerância de tensão	± 2,0%
Regulação de linha	± 0,5%
Regulação de carga	± 1%
Partida / subida / retenção	200 / 50 / 20 ms (230 V AC)
Corrente de irrupção	20 A / 115 V; 40 A / 230 V
Corrente de fuga	< 0,5 mA / 240 V AC
Sobrecarga	105 a 150%; modo intermitente e recuperação automática
Sobretensão	115 a 135%; desliga a saída e recupera automaticamente
Sobretemperatura	Desliga a saída; recuperação automática
Temperatura de operação	-10 a +60 °C; observar redução de carga
Umidade de operação	20 a 90% RH, sem condensação
Temperatura de armazenamento	-10 a +60 °C
Umidade de armazenamento	10 a 95% UR

Temperatura de operação sujeita à redução da carga de saída.

Telefone: (35) 3473-0756
suporte@fontecftv.com.br