



Fonte Slim Gradeada 12V 8A

Código:
FC1208SGN




Descrição

A linha de fonte slim gradeada foi desenvolvida para garantir sua total segurança e comodidade. Tem proteção contra curto-circuito e sobrecarga, é ideal para uso em projetos de CFTV e LED, em nichos estreitos ou em lugares que as fontes tradicionais não podem ser ligadas.

Especificações Técnicas

Corrente de saída (A)	8
Tensão de saída (Vcc)	12
Potência (W)	96
Tolerância de Saída	± 10%
Tensão de Entrada	100VAC a 240VAC
Frequência de Entrada	50/60Hz
Conexão de Saída	Borne com Parafuso
Conexão de Entrada	Borne com Parafuso
Ajuste de Tensão de Saída	Não
Proteção Contra Sobrecarga	Sim
Proteção de Sobre-tensão	Sim
Peso Líquido (g)	140
Dimensões (L x A x P) mm	53x21x196



L	A	P
53mm	21mm	196mm

