



Código:
FC1205SGAN
FC1210SGAN
FC1215SGAN
FC1220SGAN
FC1225SGAN

Fonte Slim GRADEADA – SGAN



Descrição

As fontes slim gradeadas são finas, cabendo em nichos estreitos ou em lugares que as fontes tradicionais não podem ser ligadas. Ideais para uso em projetos de iluminação LED.

Especificações Técnicas

MODELO	FC1205SGAN	FC1210SGAN	FC1215SGAN	FC1220SGAN	FC1225SGAN
Corrente de saída (A)	5	10	15	20	25
Tensão de saída (Vcc)	12				
Potência (W)	60	120	180	240	300
Tolerância de Saída	± 10%				
Tensão de Entrada	100VAC a 240VAC				
Frequência de Entrada	50/60Hz				
Conexão de Saída	Borne com Parafuso				
Conexão de Entrada	Borne com Parafuso				
Ajuste de Tensão de Saída	Não	Não	Sim	Sim	Não
Proteção Contra Sobrecarga	Sim				
Proteção de Sobre-tensão	Sim				
Peso Líquido (g)	0,130	0,190	0,310	0,370	0,400
Dimensões (L x A x P) mm	40x32x160	45x36x187	57x39x200	67x40x222	67x40x222

5A



10A



15A



20A



25A

