



Código:  
FC1205MB  
FC1207MB

## Fonte Nobreak Multissaída



### Descrição

A **Fonte Nobreak Multissaídas** possui a **Tecnologia DirectFast** comutação automática para o modo bateria em **1ms** garantindo que na falta de energia elétrica os equipamentos alimentados não sejam desligados ou resetados. Seu sistema de alimentação Full Range fornece para os 3 canais de saída uma tensão totalmente estabilizada. Led indicador de modo rede e modo bateria conta ainda com Proteção total com desarme antecipado, surto de 2 níveis, contra curto-circuito, sobrecarga e sobretensão, com confiabilidade e menos chances de falhas no sistema.

### Especificações Técnicas

Modelos	FC1205MB	FC1207MB
Corrente de saída (A)	5	7
Tensão de saída (Vcc)	12	12
Potência (W)	60	84
Ajuste de Tensão (Saída)	11,6 ~ 14,7 Vdc	
Tensão de Entrada	100VAC a 240VAC 50/60Hz	
Corrente de Entrada	1,5A Max	
Conexão de Saída	3 Canais - Borne Parafuso	
Conexão de Entrada	2 Pinos Padrão ABNT	
Carga Bateria (A)	0.8A	
DirectFast (Comutação automática)	1ms	
Ripple	120mV	
Proteção (Curto, Tensão e Corrente)	Sim	
Peso Líquido (g)	385	
Dimensões (L x A x P) mm	58x36,5x160	



L	A	P
58mm	36,5mm	160mm

