



Fonte Multissaída Lite+ 10A


Código:
FC1210M4I



Descrição

A **Fonte Multissaída Lite+ 12V 10A** da FC Fontes possui 4 saídas bornes que permitem conectar mais de um dispositivo simultaneamente. Possui também filtros especiais para CFTV e proteção contra surtos e sobrecorrente da rede elétrica. Entrada Bivolt automático e saída com tensão ajustável. **Alimenta até 40 câmeras com IR ligado e consumo máximo de 250 mA***.

Especificações Técnicas



L A P
90mm | 58mm | 190mm

580g

Modelo	FC1210M4I
Corrente de saída (A)	10
Tensão de saída (Vcc)	12
Potência (W)	120
Tensão de Entrada	100VAC a 240VAC 50/60Hz
Corrente Máxima	3A
Conexão de Saída	4 Canais - Borne Parafuso
Conexão de Entrada	Cabo 2 Pinos - Inmetro
Ajuste de Tensão de Saída	11,5 ~ 13,8 V
Ripple	120mV
Proteção (Sobrecorrente, Sobrecarga e Curto)	Sim
Proteção de Sobre-tensão	Sim
Peso Líquido (g)	580
Dimensões (L x A x P) mm	90x58x190

Sinalização:

LED acesso: alimentação OK | LED piscando: curto-circuito na saída | LED apagado: Sem alimentação